



Accessori per ricevitori e ripetitori wireless

Antenna magnetica RF 5dBi con connettore TNC, IP 65 3,6 m

Cod. materiale: 1275629

Caratteristiche del prodotto

- Antenna magnetica RF con connettore TNC dritto
- Idoneo per SW868
- Lunghezza cavo 3,6 m

Note

- Attenzione: connessione al ricevitore possibile soltanto con presa di collegamento antenna RF SMA con connettore TNC (codice materiale 1275627)!

Dimensioni



Dati tecnici

Intervallo di frequenza

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

Impedenza

50 Ω

Guadagno

5 dBi

Dimensioni

\varnothing piede 70 mm, altezza ca. 341 mm

Collegamento

cavo RG58

Lunghezza cavo

3,6 m

Connettore

TNC

Indicazione

Le antenne a supporto magnetico devono essere montate su una piastra metallica di min. 250 x 250 mm.

Peso

280 g

Disposizione del ricevitore e dell'antenna



A = Montaggio ottimale

B = Montaggio possibile

C = Montaggio inadatto

Con riserva di errori e modifiche tecniche.