



Acessórios p/ receptores e repetidores RF Antena magnética 5dBi com conector TNC, IP 65 3.6 m Número de item: 1275629

Características dos produtos

- Antena magnética RF com conector TNC
- Adequado p/ SW868
- Comprimento do cabo 3.6 m

Notas

- Atenção: A conexão com o receptor só é possível com uma tomada de antena RF SMA com conector TNC (material no. 1275627)!

Desenho com dimensões



Dados técnicos

Faixa de frequência

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

Impedância

50 Ω

Ganho

5 dBi

Dimensões

Ø pé 70 mm, altura aprox. 341 mm

Conexão

cabo RG58

Comprimento do condutor

3,6 m

Conector

TNC

Observação

Antenas de base magnética devem ser montadas numa superfície metálica de no mín 250x250mm.

Peso

280 g

Arranjos das antenas do receptor e transmissor



A = Montagem otimizada

B = Montagem possível

C = Montagem inadequada

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.